

**AMPLIF. MIXER 5ZONE PRE-RECORD 480W****GGM PAM5480R**

L'amplificatore mixer multizona ha 5 zone separate con regolazione del volume, degli acuti e dei bassi per ciascuna di queste zone. Dispone di un ingresso microfono locale, un ingresso di linea ausiliario e due ingressi per il collegamento di microfoni remoti. È possibile registrare un segnale da un ingresso di linea o trasmettere tramite un ingresso di cortocircuito un messaggio (es. evacuazione, allerta, ecc.) preregistrato su una memoria integrata all'interno del prodotto. Ciascuna zona può essere supervisionata per il rilevamento dei guasti. Questo prodotto incorpora un lettore MP3 su porta USB o scheda SD. Possibilità di collegare fino a 5 PAM5MIC per amplificatore.

**Caratteristiche Articolo**

- Ingresso ausiliario : Rca sbilanciato
- Potenza hp : 100v
- Ingresso microfono : Sì
- Uscita mista : Ausiliario rca sbilanciato
- Lettore mp3 (usb e sd card) : Sì
- Numero di aree : 5
- Potenza di uscita : 480w
- Montaggio rack : 3u
- Potenza totale (w) : 650
- Attivazione di un messaggio preregistrato al contatto se : Sì
- Peso (kg) : 8

**Caratteristiche ETIM 10**

- Tipologia : Amplificatore pieno
- Indipendente : Sì
- Montaggio su rack possibile : Sì
- Amplificatore 70 V : No
- Amplificatore 100 V : Sì
- Potenza musicale a 100 V : 480 W
- Ingressi con circuito prioritario : Sì
- Numero di ingressi analogici : 3
- Numero di uscite analogiche : 1
- Numero di uscite per altoparlanti : 5
- Numero di connettori audio cinch : 2
- Numero di zone di chiamata supportate : 5
- Numero di ingressi microfono : 2
- Con display : No
- Con VU meter : Sì
- Con telecomando/comando remoto : Sì
- Funzionamento tramite app : No
- Comando tramite software : No
- Con batteria di backup : No
- Colore : Nero
- Materiale : Metallo
- Larghezza : 484 mm
- Altezza : 88 mm
- Profondità : 375 mm