



Amplificatore mixer 6 zone 240 W + sorgente GGM PAM6240S3



L'amplificatore di missaggio multizona consente di trasmettere un segnale audio identico a zone diverse con volumi sonori diversi. Integra diverse sorgenti audio come un lettore MP3 su scheda SD o USB, connettività Bluetooth o anche un sintonizzatore radio. Questo prodotto incorpora anche 4 ingressi microfonici e 2 ingressi di linea con controllo separato dei bassi e degli acuti. Un ingresso EMC ha la priorità per i messaggi di allarme. Questo ingresso viene utilizzato per disattivare automaticamente le 6 zone. Una console microfonica di controllo consente di controllare ciascuna zona indipendentemente l'una dall'altra. Le uscite altoparlanti sono disponibili a 70 V / 100 V o su impedenze 4-16 Ohm.

Caratteristiche Articolo

- Ingresso em : Sì
- Ingresso di linea : 2
- Numero di aree : 6
- Numero di ingressi microfonici : 4
- Fonti : Lettore mp3, bluetooth, radio
- Potenza totale (w) : 240

Caratteristiche ETIM 10

- Tipologia : Amplificatore pieno
- Indipendente : Sì
- Montaggio su rack possibile : Sì
- Amplificatore 70 V : No
- Amplificatore 100 V : Sì
- Potenza musicale a 100 V : 240 W
- Ingressi con circuito prioritario : Sì
- Numero di ingressi analogici : 2
- Numero di uscite analogiche : 1
- Numero di uscite per altoparlanti : 6
- Numero di connettori audio cinch : 6
- Numero di zone di chiamata supportate : 6
- Numero di ingressi microfono : 4
- Con display : No
- Con VU meter : Sì
- Con telecomando/comando remoto : Sì
- Funzionamento tramite app : No
- Comando tramite software : No
- Con batteria di backup : No
- Colore : Nero
- Materiale : Metallo
- Larghezza : 484 mm
- Altezza : 88 mm
- Profondità : 310 mm