

**BOX ALIMENTAZIONE 2 MODULI 13,8V-5A****GGM AXCOF2202M**

L'alimentatore AXCOF2202M può essere utilizzato per integrare un modulo di controllo accessi centralizzato (AXCxDIPEVO o AXC4DEXTEVO o AXCEXTIO). Dispone di un alimentatore switching 12 V CC a doppia uscita con una potenza totale di 5 A (3+2 A). Uno slot libero consente di inserire una batteria fino a 18 Ah. Il prodotto incorpora anche un sensore per l'apertura della scatola che può essere collegato alla centrale o al modulo di estensione. La scatola ha un incavo di 1 cm per facilitare la gestione dei cavi nella parte posteriore. L'apertura nella porta permette di avere una visione diretta dello stato dell'alimentazione (rete, batteria, carica). La porta è rimovibile per una facile installazione e cablaggio.

Caratteristiche Articolo

- Tensione di uscita : 13,8 V CC
- Alimentatore integrato nella scatola : 5 un alimentatore switching
- Alloggiamento della batteria : Sì fino a 18 ah 12vdc
- Serratura : Trebbiatrice a chiave

Caratteristiche ETIM 10

- Tipo di tensione (tensione di alimentazione) : AC
- 1a tensione d'uscita : 13,8 - 13,8
- 2a tensione d'uscita : 00 - 00
- 3a tensione d'uscita : 00 - 00
- Max. corrente d'uscita 1 : 2 A
- Max. corrente d'uscita 2 : 3 A
- Tensione d'uscita regolabile : No
- Valore nominale tensione d'uscita 1 : 12 V
- Resistente a corto circuito : Sì
- Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz : 230 - 230
- Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz : 230 - 230
- Tensione d'uscita regolata : Sì
- Potenza erogata : 60 W
- Stabilizzato : Sì
- Esecuzione del collegamento elettrico : Raccordo a vite/molla
- Adatto per montaggio su guida portante : No
- Adatto per montaggio a parete : Sì
- Adatto per quadro di distribuzione : No
- Montaggio diretto possibile : No
- Larghezza : 400 mm



- Altezza : 385 mm
- Profondità : 90 mm
- Adatto per funzioni di sicurezza : Sì
- Grado di protezione (IP) : IP20