

**AMPLIF.MIXER 1C 240W 3MIC 2AUX
GGM PAM1240E5**

Un prodotto essenziale per le tue installazioni sonore "di indirizzo pubblico", l'amplificatore mixer GGM PAM1240E5 ha una potenza totale di 120 W. Include 3 ingressi microfonici bilanciati, 2 ingressi ausiliari e un ingresso EMC. La priorità viene data all'ingresso del microfono sul pannello frontale, quindi all'ingresso EMC. È rack 2U e la sua elettronica interna fornisce protezione contro i cortocircuiti e il surriscaldamento. Dispone di uscite per altoparlanti da 70 V, 100 V e 4-16 Ohm a bassa impedenza. I connettori XLR possono supportare microfoni alimentati "phantom". Questo amplificatore mixer è l'ideale per il suono di sottofondo e le applicazioni di annunci vocali.

Caratteristiche Prodotto

- Alimentazione : 220 vac

Caratteristiche Articolo

- Ingresso ausiliario : 2
- Ingresso em : Sì
- Montaggio rack : 2u
- Potenza totale (w) : 240

Caratteristiche ETIM 10

- Tipologia : Amplificatore pieno
- Indipendente : No
- Montaggio su rack possibile : Sì
- Amplificatore 70 V : Sì
- Amplificatore 100 V : Sì
- Potenza musicale a 4 Ohm : 240 W
- Potenza musicale a 8 Ohm : 240 W
- Potenza musicale a 70 V : 240 W
- Potenza musicale a 100 V : 240 W
- Ingressi con circuito prioritario : Sì
- Numero di ingressi analogici : 4
- Numero di uscite analogiche : 1
- Numero di uscite per altoparlanti : 1
- Numero di connettori audio cinch : 10
- Numero di zone di chiamata supportate : 1
- Numero di ingressi microfono : 3
- Con display : No
- Con VU meter : Sì
- Con telecomando/comando remoto : Sì
- Funzionamento tramite app : No
- Comando tramite software : No
- Con batteria di backup : No
- Colore : Nero
- Materiale : Metallo
- Larghezza : 484 mm
- Altezza : 88 mm
- Profondità : 385 mm