



DESKTOP MIXER AMPL.120W BT RADIO GGM PAMD120S3



L'amplificatore mixer PAMD120S3 ha una potenza di 120 W che consente di aggiungere suono a un'area vendita, un ristorante o anche uno showroom. Le sue connessioni multiple consentono di trasmettere una moltitudine di sorgenti esterne o di utilizzare le sorgenti integrate nel prodotto (Slot USB/SD, sintonizzatore radio FM, Bluetooth). Il suo ingresso EMC permette di trasmettere il segnale di allarme antincendio sugli altoparlanti, il suo formato desktop ne consente l'installazione in luoghi con poco spazio. Questo prodotto è facile da maneggiare.

Caratteristiche Prodotto

- Alimentazione : 220 vac

Caratteristiche Articolo

- Ingresso em : Sì
- Ingresso di linea : 2
- Ingresso microfono : Sì
- Numero di aree : 1
- Tensione di uscita : 70/100v
- Fonti : Lettore mp3, bluetooth, radio
- Potenza totale (w) : 120

Caratteristiche ETIM 10

- Tipologia : Amplificatore pieno
- Indipendente : Sì
- Montaggio su rack possibile : No
- Amplificatore 70 V : No
- Amplificatore 100 V : Sì
- Potenza musicale a 100 V : 120 W
- Ingressi con circuito prioritario : Sì
- Numero di ingressi analogici : 2
- Numero di uscite analogiche : 1
- Numero di uscite per altoparlanti : 1
- Numero di connettori audio cinch : 6
- Numero di zone di chiamata supportate : 1
- Numero di ingressi microfono : 1
- Con display : No
- Con VU meter : Sì
- Con telecomando/comando remoto : Sì
- Funzionamento tramite app : No
- Comando tramite software : No
- Con batteria di backup : No
- Colore : Nero
- Materiale : Metallo
- Larghezza : 484 mm



- Altezza : 88 mm
- Profondità : 250 mm