



STRISCIA ALIM. 19P 8PC + BORNIER GGM B8PAB



Consente di integrare l'alimentazione elettrica precablata nei racks 19".

- Formato (") : 19
- Altezza in te : 1
- Tipo di spina : UTE 16 A - 250 V
- Colore : Nero
- Numero di prese : 8
- Quota di fissaggio : 482,6 mm (19 pollici)
- Direzione di montaggio : orizzontale/verticale
- Collegamento elettrico : morsetto a vite
- Esecuzione del collegamento elettrico : altri
- Numero di fasi : 1
- Numero di prese SCHUKO : 8
- Numero di prese con pin di terra : 8
- Numero di unità di altezza (UA) : 1
- Larghezza : 440 mm
- Altezza : 44.45 mm
- Profondità : 47 mm
- Tensione di alimentazione : 230 V
- Avec parasurtenseur : No
- Filtro di rete anti-interferenze : No
- Commutabile : No
- Avec mètre : No
- Funzione di comando : No
- SNMP : No
- Con display : No
- Con indicatore a LED : No
- Con fusibile : No
- Amperometro : No
- Misurazione della temperatura : No
- Con materiale di fissaggio : Sì