

**MONITOR LCD 22" 1XHDMI 1XVGA PLAST
GGM CCMLCD21PPHV**

Il monitor GIGAMEDIA CCMLCD21PPHV è un monitor dedicato alle applicazioni di sicurezza. Può visualizzare una risoluzione dell'immagine fino a 1080P (1920 x 1080). È progettato per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La sua tecnologia LED consente una visualizzazione e una resa cromatica di alta qualità. I suoi ingressi HDMI/VGA consentono di collegare un gran numero di periferiche. Le sue dimensioni ne consentono l'installazione su scrivania con il piedino in dotazione o il fissaggio su supporto a parete grazie al suo sistema di fissaggio VESA 75. Lo schermo GIGAMEDIA è una risorsa essenziale per le tue applicazioni di sicurezza.

Caratteristiche Articolo

- **Caratteristiche di visualizzazione**
 - Dimensione dello schermo (pollici) : 22
 - Modalità display : Semplice
 - Tipo di lastra : Portato
 - Risoluzione nativa (pxl) : 1920 x 1080
 - Luminosità (cd/m2) : 250
 - Contrasto : 1000:1
 - Angolo di visione (h/v) : 170°/160°
- **Video**
 - MTBF (H) : 50000
- **Accessori**
 - Peso (kg) : 3.5

Caratteristiche ETIM 10

- Esecuzione del display : LCD
- Risoluzione : Full HD
- Colore del corpo : Nero
- Con display retroilluminato : No
- Con display a colori : Sì
- Formato immagine : 16:9
- Con tastiera su schermo : No
- Con touch screen : No
- Comando del cursore tramite mouse integrato : No
- Tensione di alimentazione DC : 12 - 12
- Tipo di tensione (tensione di alimentazione) : DC
- Numero di collegamenti HDMI : 1
- Connessione VGA (D-Sub 15 poli) : Sì
- Numero di porte USB-A : 1



- Con interfaccia HW PS2 : No
- Temperatura d'esercizio : 00 - 50
- Frequenza di riga : 60 - 75
- Frequenza di ripetizione immagine : 60 - 75
- Indipendente : Sì
- Adatto per montaggio su guida portante : No
- Montaggio a parete/diretto possibile : Sì
- Montaggio frontale possibile : No
- Montaggio su rack possibile : No
- Adatto per funzioni di sicurezza : Sì
- Grado di protezione (IP) : IP20
- Compatibile con Apple HomeKit : No
- Compatibile con Google Assistant : No
- Compatibile con Amazon Alexa : No
- Supporto disponibile IFTTT : No